01 / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Generator XML Nova Hurt

Udostępniaj produkty przez link do integratora albo pobieraj pliki XML na komputer. Panel: https://skxml.poltrade.org/

Co chcesz przekazać?	Którego eksportu użyć?
Cały dostępny katalog	Pełny XML
Wszystkie produkty wybranej kategorii i jej podkategorii	XML kategorii
Wybrane produkty z jednej lub kilku kategorii	XML zaznaczonych

Pełny katalog jako link do integratora

1. Otwórz panel generatora i ustaw **„Minimalna dostępność (szt.)”**. Wartość **0** oznacza brak ograniczenia stanu. Działanie filtra opisano na stronie 2.
2. Kliknij **„Otwórz pełny XML”**. W przeglądarce pojawi się zawartość XML.
3. Skopiuj cały adres z paska adresu, również parametr minimum, jeżeli występuje. Przy minimum **0** możesz użyć bezpośrednio tego linku:

https://skxml.poltrade.org/products.xml

4. W integratorze znajdź pole adresu lub URL źródłowego pliku XML, wklej link i zapisz ustawienia.
5. Wykonaj test odczytu lub importu. Mapowanie pól oraz harmonogram kolejnych importów ustawiasz w samym integratorze.

Pełny katalog jako plik na komputerze

1. Ustaw żądane minimum dostępności i kliknij **„Pobierz pełny XML”**.
2. Wybierz miejsce zapisu, jeśli przeglądarka o nie zapyta. W innym przypadku sprawdź folder **Pobrane** lub historię pobierania.

Przykładowa nazwa: **all_products_11.10.2026.xml**. Plik możesz wskazać w integratorze, który obsługuje import z pliku.

Link czy plik?

Link pozwala integratorowi ponownie odczytywać aktualne dane. Plik zapisany na komputerze jest kopią danych z chwili pobrania. Aby otrzymać nowszą kopię, pobierz go ponownie.

02 / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Minimalna dostępność produktów

Jedno ustawienie ogranicza listę produktów oraz wszystkie rodzaje XML. Możesz udostępniać tylko produkty, których stan wynosi co najmniej wskazaną liczbę sztuk.

Ustaw minimum przed eksportem

1. Pod podsumowaniem katalogu znajdź pole **„Minimalna dostępność (szt.)”**.

2. Wpisz nieujemną liczbę całkowitą. Filtr działa od razu, bez dodatkowego przycisku zatwierdzania.

3. Sprawdź licznik, następnie otwórz lub pobierz pełny XML, XML kategorii albo wybrany zestaw. Link możesz przekazać do integratora.

Wpisana wartość	Które produkty zostaną uwzględnione?
0	Wszystkie produkty udostępnione przez generator, także ze stanem 0.
1	Produkty ze stanem co najmniej 1 sztuki.
5	Produkty ze stanem co najmniej 5 sztuk. Stan dokładnie 5 również spełnia warunek.

Przy minimum większym od 0 produkty bez poprawnej informacji o stanie są pomijane.

Lista, kategorie i wcześniejsze zaznaczenia

Filtr obejmuje listę, liczniki kategorii, **pełny XML**, **XML kategorii z podkategoriami** i **XML zaznaczonych**, zarówno przy otwieraniu, jak i pobieraniu.

Zmiana minimum **zachowuje zaznaczenia**. Licznik w „Otwórz XML zaznaczonych (…)” pokazuje wybór spełniający minimum. „Zaznacz produkty na liście” wybiera tylko widoczne pozycje, po zastosowaniu minimum i wyszukiwania.

Minimum w linku do integratora

Dodatnie minimum jest zapisane w adresie jako **min_stock**. Przykład dla pełnego katalogu i minimum 5 sztuk:

https://skxml.poltrade.org/feed.php?min_stock=5

Każdy odczyt linku sprawdza minimum w danych z ostatniej aktualizacji katalogu. Produkt może zniknąć po spadku stanu i wrócić po jego uzupełnieniu. W XML zaznaczonych dotyczy to wybranych identyfikatorów.

Po zmianie minimum skopiuj nowy link

Panel nie zmienia adresu zapisanego w integratorze. Skopiuj nowy link i podmień go w integratorze. Adres **products.xml** zwraca cały zapisany katalog bez filtra minimum.

Brak pasujących produktów oznacza poprawny, pusty XML. Wpisz **0**, aby wyłączyć filtr. Po odświeżeniu panelu minimum wraca do 0, skopiowane wcześniej linki zachowują swój warunek.

03 / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Eksport jednej kategorii

Wybór kategorii obejmuje jej produkty oraz produkty wszystkich podkategorii, z uwzględnieniem minimum dostępności. Nie trzeba zaznaczać poszczególnych produktów.

Wybierz kategorię

1. Ustaw minimum dostępności. W części **„Kategorie”** znajdź interesujący Cię dział. Rozwijaj gałęzie drzewa, aby zobaczyć podkategorie.
2. Kliknij nazwę kategorii. Obok drzewa, a na telefonie poniżej niego, wyświetlą się jej nazwa i lista produktów.
3. Sprawdź nagłówek listy. To właśnie dla tej kategorii działają przyciski **„Otwórz XML kategorii”** i **„Pobierz XML kategorii”**.

Skopiuj link kategorii do integratora

1. Kliknij **„Otwórz XML kategorii”**.
2. Skopiuj cały adres z paska przeglądarki, razem z fragmentem **category.php?id=…** oraz parametrem **min_stock**, jeżeli występuje. Nie usuwaj tych parametrów.
3. Wklej adres w pole URL pliku XML w integratorze. Zapisz ustawienia i uruchom test odczytu lub importu.

Na komputerze możesz też kliknąć przycisk prawym przyciskiem myszy i wybrać kopiowanie adresu odnośnika. Na telefonie przytrzymaj przycisk i wybierz podobną opcję w menu przeglądarki. Nazwa tej opcji zależy od przeglądarki.

Zapisz XML kategorii na komputerze

1. Wróć do panelu, ustaw minimum dostępności i wybierz odpowiednią kategorię.
2. Kliknij **„Pobierz XML kategorii”**.
3. Zapisz plik w wybranym folderze albo odszukaj go w pobranych plikach.

Dla kategorii „Stoły Okrągłe” przykładowa nazwa to **cat_stoly_okragle_11.10.2026.xml**. W nazwach plików polskie znaki są zastępowane zwykłymi literami, a spacje podkreśleniami.

Cała kategoria czy tylko zaznaczone produkty?

XML kategorii obejmuje jej asortyment i podkategorie, z uwzględnieniem minimum dostępności. Wyszukiwanie na liście oraz zaznaczone pola wyboru nie ograniczają tego eksportu. Do eksportu konkretnych pozycji używaj przycisków dotyczących zaznaczonych produktów.

Zapisany link kategorii może po aktualizacji objąć także nowe produkty kategorii lub jej podkategorii, o ile spełniają minimum zapisane w adresie.

04 / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Własny wybór produktów

Możesz zebrać jeden zestaw produktów z kilku kategorii. Zaznaczenia pozostają podczas przechodzenia między kategoriami i zmiany minimum w otwartym panelu.

Zbuduj zestaw do eksportu

1. Ustaw minimum dostępności i wybierz pierwszą kategorię.
2. Zaznacz pola wyboru przy produktach, które chcesz dodać do zestawu.
3. Aby wybrać wszystkie produkty z aktualnej listy, kliknij **„Zaznacz produkty na liście”**. Przycisk uwzględnia minimum dostępności oraz wpisaną frazę wyszukiwania.
4. Przejdź do kolejnej kategorii i zaznacz następne produkty. Wcześniejszy wybór zostanie zachowany.
5. Sprawdź liczbę w przycisku **„Otwórz XML zaznaczonych (…)”**. Pokazuje ona liczbę wybranych produktów, które obecnie spełniają minimum. Obok listy zobaczysz także łączną liczbę zaznaczeń.

Pole wyszukiwania działa w aktualnie wybranej kategorii i pozwala szukać po nazwie lub SKU. Aby usunąć jedną pozycję z zestawu, odznacz jej pole. Przycisk **„Wyczyść wybór”** usuwa cały wybór ze wszystkich kategorii.

Skopiuj link wybranego zestawu

1. Sprawdź minimum i zaznaczone produkty, następnie kliknij **„Skopiuj link do zaznaczonych”**. Link zawiera wybrane identyfikatory i ustawiony warunek dostępności.
2. Jeśli zobaczysz komunikat „Link skopiowany”, wklej zawartość schowka do pola URL w integratorze. Jeżeli przeglądarka pokaże okno z linkiem, skopiuj go z tego okna.
3. Zapisz adres w integratorze i wykonaj test importu.

Używaj przycisku kopiowania linku

„Otwórz XML zaznaczonych” wysyła wybór formularzem. Adres z otwartej w ten sposób karty nie zawiera listy produktów i nie jest kompletnym linkiem dla integratora. Prawidłowy link uzyskasz przez „Skopiuj link do zaznaczonych”.

Otwórz lub pobierz wybrany zestaw

Kliknij **„Otwórz XML zaznaczonych (…)”**, aby zobaczyć XML w nowej karcie, albo **„Pobierz XML zaznaczonych”**, aby zapisać plik. Przykładowa nazwa pliku: **select_products_11.10.2026.xml**.

Przy bardzo dużym wyborze link może być zbyt długi do skopiowania. Wtedy zawęź zestaw, użyj linku pełnego katalogu lub kategorii, albo pobierz plik do ręcznego importu. Otwarcie XML formularzem nie tworzy zamiennika takiego linku.

05 / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aktualizacja i przydatne wskazówki

Zapisany link określa zakres produktów i ewentualne minimum dostępności. Dane w tym zakresie pochodzą z ostatniej aktualizacji katalogu na serwerze.

Jak działają aktualizacje?

Zadanie cron aktualizuje katalog co godzinę. Liczbę produktów i datę aktualizacji sprawdzisz w panelu. Przyciski „Otwórz” i „Pobierz” oraz zmiana minimum korzystają z zapisanego katalogu i nie pobierają nowych danych ze sklepu.

Integrator odczytuje link według własnego harmonogramu. Odświeżenie panelu nie uruchamia importu.

Rodzaj linku	Zakres kolejnych odczytów
Pełny katalog	Aktualny asortyment generatora. Link z min_stock zwraca tylko produkty spełniające zapisane minimum.
Kategoria	Aktualne produkty kategorii i podkategorii, także nowe pozycje, z uwzględnieniem minimum w linku.
Zaznaczone produkty	Stała lista wybranych identyfikatorów. Dane i minimum są sprawdzane przy każdym odczycie. Nowe produkty nie dopisują się same.

Produkty i kategorie ukryte w sklepie są pomijane. Produkt usunięty z katalogu eksportowego po aktualizacji znika również z wcześniejszego linku wyboru.

Data w nazwie pobranego pliku

Data **dd.mm.yyyy** oznacza dzień pobrania według czasu polskiego, nie datę aktualizacji danych. Zapisany plik nie aktualizuje się sam. Jego nazwa nie zmienia linków używanych w integratorach.

Gdy coś wygląda inaczej niż oczekujesz

XML wygląda jak kod. To normalne. Do integratora wklej adres URL, nie treść XML.

Po odświeżeniu zniknął wybór. Zaznaczenia są zapisane w otwartym panelu. Przed odświeżeniem skopiuj link lub pobierz plik. Wcześniejszy link zachowuje identyfikatory i minimum.

Przycisk zgłasza brak wyboru. Zaznacz produkt. Wybór kategorii nie zaznacza jej produktów.

XML jest pusty. Minimum może przewyższać stany produktów. Obniż je lub wpisz 0, a dla integratora skopiuj nowy link.

Nie widzisz pliku. Sprawdź pobrania przeglądarki, folder Pobrane lub aplikację Pliki w telefonie.

Integrator nie wczytuje linku. Sprawdź cały adres i otwórz go w przeglądarce. Sprawdź też obsługę struktury XML i ustawienia mapowania pól w integratorze.